



Specificationer Osram LED Rör T8  
(EM/Mains) Standard Output 5.4W 585lm  
- 830 Varm Vit | 44cm - Ersättare 15W



[Se produkt](#)

## Allmän information

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer              | 249547                        |
| EAN                        | 4099854038501                 |
| Tillverkarkod              | 4099854038501                 |
| Varumärke                  | Osram                         |
| Tillverkarens namn         | LEDTUBE T8 15 EM 438 5.4W 830 |
| Rekommenderad köpkvantitet | 8                             |
| Garanti från LamporNu      | 3 år                          |
| Energimärkning             | F                             |
| Livslängd (h)              | 30000                         |
| Spänning (V)               | 220-240                       |

## Teknisk information

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Teknik                  | LED             |
| Ersätter (Watt)         | 15              |
| Watt                    | 5.4W            |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar  |
| Lampsockel              | G13 (T8)        |
| Roterbar                | Nej             |
| Färgkod                 | 830 Varmt Vitt  |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Vitt |

Färgåtergivning (Ra) 80-89 - Bra färgåtervinning

Ljus Färg Vit

Färginställning Enkel färg

Lumen (ljusflöde) 585lm

Ljusutbyte (Lm/W) 108.3

Effektfaktor >0.90

Produkttyp T8 LED Lysrör

Typ av sensor Ingen sensor

## Ljuskällor info

LED Glimtändare inkluderad Ja

Drivdon för LED lysrör EM, Mains (AC)

LED lysrör output Standard Output

Omgivningstemperatur -20 till +45

Material Glas

Produktserie LED TUBE T8

## Måttskiss

Längd 44cm

Längd (mm) 438

Diameter (mm) 26.8

Form Rörformig

Exakt form

Varför ska jag handla hos Lampornu?



Specialister på belysning



Skräddarsyda offerter



Upp till 7 års garanti



Enkel återlämningsprocess

